FX-05IS

5ポート 10M/100M スイッチングハブ

Front side

Back side

LEDの名称	状態	記述
Power LED	点灯（緑）	本製品に電源が入ると点灯します。
	消灯	電源がOFFの状態の時は消灯します。
Link/Act LED	点灯（緑）	ポートのリンク確立時に点灯します。
	点滅（緑）	ポートがデータの送受信中は点滅します。
	消灯	ケーブルを接続していない（リンクが確立していない）と消灯します。
100M LED	点灯（緑）	リンクが100Mbpsで確立すると緑色に点灯します。
	消灯	電源がOFF、リンクが確立していないまたは10Mbpsで確立している時は消灯します。

【ポート1～5】
100BASE-TX/10BASE-T LANケーブル接続用のRJ-45ポート（Auto MDI/MDI-X対応）です。

【電源ケーブル】（背面）
AC100Vコンセントに接続します。

【品番】（底面ステッカー）
本製品の製品型番です。

【シリアル番号】（底面ステッカー）
本製品のシリアル番号です。ユーザ登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要になります。

FX-05ISの特徴

●Autonegotiation機能により、転送速度（100/10Mbps）および転送モード（全二重/半二重）を自動認識可能
●スイッチング方式にはストア&フォワード方式を採用
●LEDにより各ポートおよびネットワークのステータス確認が可能
●Auto MDI/MDI-Xに対応でクロス/ストレート自動認識
●デスクトップでの設置を考慮したファンレス静音設計
●軽量コンパクトなプラスティックボディ
●スチール製什器・家具等取付用のマグネットを本体底面に装備
●電源内蔵によりにすることにより、電源ケーブルの抜けを防止

パッケージ内容

●FX-05IS 本体
●ゴム足（本体に付属）
●マグネット（本体に付属）
●保証書
●使用上の注意

※付属品で足りない物があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

FX-05IS仕様

項目	説明	項目	説明
品名	スイッチングハブ	フロー制御	半二重:バックプレッシャー
型番	FX-05IS		全二重:IEEE 802.3x
Autonegotiation	全ポート対応	最大MACアドレス記憶数	MACアドレス:2,000個（全ポート合計）
Auto MDI/MDI-X	全ポート対応	寸法（W × D × H）	159 × 85 × 30 mm※突起部分を除く
LEDインジケータ	Power、Link/Act、100M	重力	330g
アクセス方法	CSMA/CD 10/100Mbps	消費電力	最大3.0W
対応規格	IEEE 802.3 10BASE-T	入力電圧	AC 100V 50/60Hz
	IEEE 802.3u 100BASE-TX	動作温度	0～40℃
ネットワークブリッジ機能	フィルタリング、フォワーディング、アドレス学習	動作湿度	35～85%（結露しないこと）
フィルタ速度	各ポート10BASE-T:14880パケット/秒	入力周波数	50～60Hz
	100BASE-TX:148800パケット/秒	EMI	CE、FCC Class B、VCCI Class B
パケットバッファ容量	128K バイト		

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
http://www.planex.co.jp/